

RICEVITORE DI COMANDO PLURICANALE

› SH710AX

A 8 uscite idoneo per effettuare il comando di carichi esterni.

Il ricevitore rende possibile:

- l'interfacciamento del Sistema DAITEM e-nova con un allarme filare o altro dispositivo di controllo a basso voltaggio ad impulso automatico
- operare con altre apparecchiature di dissuasione (luci, ecc.) e altri dispositivi e carichi elettrici (a basso voltaggio o alimentazione)

Compresa pila MPU01X

 TwinBand®+



Caratteristiche tecniche

- › Alimentazione con pile al litio, MPU01X (in dotazione)
- › 8 uscite
- › Compatibile con i prodotti della linea DAITEM con tecnologia TwinBand® e TwinBand®+
- › Prodotto controllato dalla centrale (monitoraggio del collegamento radio, dello stato della batteria e dello stato anti-manomissione)
- › Auto-controllo dell'alimentazione e dell'indicazione di anomalia locale
- › 5 anni di autonomia della pila in normali condizioni d'uso
- › Una spia bicolore di programmazione e posizionamento del magnete anti rimozione
- › Autoprotezione
 - all'apertura
 - alla saturazione radio
 - all'interruzione dell'alimentazione esterna
 - alla rimozione
 - all'interruzione del circuito di autoprotezione
- › Grado di protezione: IP54/IK08
- › Temperatura di funzionamento:
da - 25 °C a + 70 °C
- › Dimensioni del prodotto (L x A x P):
160 x 240 x 55 mm
- › Peso con le pile e gli accessori: 880 g
- › Utilizzo interno ed esterno (in ambiente riparato/protetto)



PROTEGGERE



AUTOMATIZZARE