

RICEVITORE DI COMANDO

712-21X 713-21X 714-21X

 TwinBand



Il ricevitore di comando amplia la gamma degli accessori della linea DAITEM Primera e permette di effettuare il comando di qualunque carico elettrico esterno collegato. L'apparecchio può ricevere comandi direttamente dalla Centrale d'allarme, oppure da organi di comando quali tastiere e telecomandi.

FUNZIONI

- Segnalazione permanente dello stato del sistema
- Simulazione di presenza tramite tastiera con transponder a schermo tattile 672-21X
- Comando a distanza (da centrale collegata a linea telefonica)
- Attivazione su intrusione
- Comando carichi in modo temporizzato, impulsivo e on/off

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Tecnologia: TwinBand®
- Uso: interno ed esterno
- Programmazione tramite pulsante interno
- Spia interna di supporto alla programmazione
- Indici di protezione: IP55 e IK04
- Temperatura di funzionamento: da - 20 °C a + 70 °C
- Dimensioni (LxAxP): 85 x 150 x 35 mm
- Peso: 224 g

MODELLI

712-21X:

ricevitore stagno 230 V con uscita 0÷230 V

- Una uscita 230 V
- Alimentazione: 230 Vca - 50 Hz
- Carico massimo: da 400 a 1500 W
- Classe d'isolamento: 2
- Consumo: 17 VA

713-21X:

ricevitore stagno 230 V con contatto pulito

- Una uscita contatto pulito
- Alimentazione: 230 Vca - 50 Hz
- Carico massimo: da 500 a 1500 W
- Classe d'isolamento: 2
- Consumo: 17 VA

714-21X:

ricevitore stagno 12÷24 V con contatto pulito

- Una uscita contatto pulito
- Alimentazione: 12÷30 Vcc o Vca
- Carico massimo:
24 Vcc, 1 A - 24 Vca, 2 A / 12 Vcc, 2 A - 12 Vca, 2 A